

## Miernik SAT + DVB-T + CATV

### Rover HD TAB 700 Plus



RoHS



- **Zakres częstotliwości pracy:** Tuner TV i CATV, rozszerzone pasmo, 4-1250 MHz; tuner SAT, rozszerzone pasmo, 930-2.610 MHz; Rozszerzone pasmo GSM, 860-1.000 MHz dla instalacji repeatera telefonicznego
- **Impedancja wejściowa:** 75 omów (wymienne złącze „F” żeńskie)
- **Pomiar cyfrowy:** moc cyfrowa, MER, BER, PER, LDPC, BCH, margines szumów, MER vs CARRIER
- **Pomiar analogowy i obraz:** poziom analogowy, wskaźnik V/A
- **Pomiar zakresu mocy:** TV 28-130 dBμV, SAT 30-130 dBμV
- **Wbudowana funkcjonalność Net-id:** Net-id, NID, TSID, LCN, pozycja orbity SAT
- **Szybkie widmo z funkcją MAX HOLD:** możliwość obrazowania pełnego widma możliwości z szczytem pamięci, zmiennym zakresem i automatycznym poziomem odniesienia
- **Konstelacja:** dla sygnałów TV/CATV i SAT

**Miernik HD TAB 700 Plus** to profesjonalny, kompletny i dokładny miernik sygnałów DVB-T/T2/ T2 Lite/S/S2 Multistream/ C, telewizji analogowej, sygnałów radia FM, DAB, DAB+ i LTE.

HD TAB 900 posiada wysokiej rozdzielczości dotykowy ekran LCD 9", duże przyciski mechaniczne oraz funkcjonalne pokrętko do nawigacji. Do miernika dołączony jest wodoodporny pokrowiec.

Menu miernika dostępne jest w języku polskim.

**Miernik HD TAB 700 Plus** Indywidualne plany kanałowe: 25 (199 kanałów na plan), programowalne TV, SAT (lub mieszane TV/SAT) poprzez komputer lub klawiaturę lokalną Logi: TV, SAT lub TV/SAT połączone z funkcją stop & go. Plan kanałowy SAT: zapamiętanych ponad 2000 transponderów dla satelit z całego świata.

#### Konstelacja DVB-T T2



#### Widmo SAT



[www.telmor.pl](http://www.telmor.pl)

# PARAMETRY TECHNICZNE

## GŁÓWNE FUNKCJE c.d

- **Echa, przedecha, mikroecha:**  
Przedstawienie w czasie rzeczywistym
- **Jakość:** auto test jakości cyfrowej: PASS (właściwy) – MARGINAL (marginalny) – FAIL (niewłaściwy)
- **Obrazy cyfrowe:** obrazy MPEG2-4 SD i HD z listą programów, PIDy Audio Video, LCN, przepływność (bit rate) Video – wszystko na jednym ekranie
- **Plan kanałowy TV:** kraje na całym świecie z zapisanymi planami powiązanych kanałów
- **Plan kanałowy SAT:** zapamiętanych ponad 2.000 transponderów dla satelit z całego świata
- **Indywidualny plan kanałowy:** programowalne TV, SAT (lub mieszane TV/SAT) poprzez komputer lub klawiaturę lokalną
- **Logi:** TV, SAT i połączone z funkcją stop & go
- **Audio:** AAC na wyposażeniu, DOLBY (opcja)
- **Miernik mocy optycznej:** ze złączem SC do testowania światłowodów (FTTH i FTTX)
- **Darmowy program interfejsu SMART PC oraz aktualizacje oprogramowania**
- **Zasilacz i ładowarka:** 12 VDC, 2 A

## LISTA DOSTĘPNYCH PROGRAMÓW

PLAN	MODULAT	BW	DC@RF	FREQ	CHAN
EUROPE	DVBT2	8	OFF	810.00	63

  

POWER: 68.0dBuV	
30 45 60 75 90 105 120	ITS CCIR17
MER: 31.1dB	SNR: 31dB
8 12 16 20 24 28 32 36 40	R&S Network
NsMAR: 12.6dB	QLY: PASS
1 3 7 11 15 19 23	VPID: 100 APID: 101 PMT: 128
1x10-3	<10-8
bBER	LBER
Err: 000	CARRIER: 32K DVBT2
	CONST: 25QAM
	ENCRYPT: Clear
NID: 2000	NETW: R&S Network
	MENU

## SPECYFIKACJA OGÓLNA

- 7" wyświetlacz dotykowy TFT: wysoka jasność oraz rozdzielczość 16:9
- Zasilanie: wbudowane akumulatory Li-Po LI-ion o czasie pracy 3 godzin, funkcja Battery Test
- Napięcie stałe DC na wejściu RF: 5 – 12 – 18 – 24 V, DiSEqC, SCR
- **Interfejs USB PC:** Do aktualizacji SW w trybie on-line i zarządzania planem pamięci USB
- **Interfejs USB PC:** Do podłączenia pamięci USB
- Przedni panel: klawiatura alfanumeryczna
- Oszczędzanie energii: wyłącznik czasowy podświetlenia ekranu TFT, ustawienie jasności świecenia ekranu
- Zarządzanie PC: darmowy program interfejsu SMART PC oraz aktualizacje oprogramowania (firmware)
- Waga: tylko 1,4 kg włączając baterie
- Wymiary (WxSxG): 255 mm x 130 mm x 400 mm
- Metalowa obudowa oraz wytrzymała torba elite bag. Miękka torba jako opcja.
- Akcesoria:
  - ✓ Miękka torba
  - ✓ Zasilacz sieciowy
  - ✓ Ładowarka samochodowa 12VDC
  - ✓ Złącze F żeńskie
  - ✓ Przejściówka złącze BNC żeńskie – wtyk F żeński
  - ✓ Przejściówka złącze IEC żeńskie – wtyk F żeński
  - ✓ Przejściówka szybkozłącze F męskie – złącze F żeńskie

## SAT FINDER

SAT FINDER		
30 45 60 75 90 105 120	POWER: 63.3dBuV	TP124
1 3 5 7 9 11 13	NsMAR: 9.8dB	VL
30 45 60 75 90 105 120	POWER: 59.0dBuV	TS125
1 3 5 7 9 11 13	NsMAR: 5.9dB	HL
30 45 60 75 90 105 120	POWER: 54.6dBuV	TP100
1 3 5 7 9 11 13	NsMAR: 6.2dB	VH
30 45 60 75 90 105 120	POWER: 46.9dBuV	TS101
1 3 5 7 9 11 13	NsMAR: 3.5dB	HH
		PARAM